Паспорт изделия
Шкаф для сумок ШР-14 L300(400)

1. Назначение

Шкаф металлический серии ШР предназначен для организации камер хранения в магазинах самообслуживания, супермаркетах, универмагах, спортивных комплексах, государственных учреждениях, контрольно-пропускных пунктах, на проходных режимных объектов.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафа из листовой холоднокатаной стали. Поставляется в разобранном виде. Шкаф оборудован почтовыми замками и имеет полки для головных уборов. Металлические детали шкафа окрашиваются порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШР-14 L300	1850x300x500	1860x70x510	18,05	19,75
ШР-14 L400	1850x400x500	1860x70x510	20,9	22,65

3. Правила транспортировки и эксплуатации

3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3.

4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа составляет 12 месяцев со дня реализации.

4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.

4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 3 изготовитель производит ремонт за счет заказчика.

5. Комплект поставки:

1 - Боковина .....2 шт.
2 - Полка .....5 шт.
3 - Швеллер .....2 шт.
4 - Задняя стенка .....1 шт.
5 - Швеллер средний .....3 шт.
6 - Дверь .....4 шт.

Заклёпка вытяжная 4,0x8 .....48шт.
Замок почтовый HS .....4 шт.
Ключи (на 1 дверь) .....2 шт.
Петля съемная .....8 шт.
Шайба 6,5 пластик .....16 шт.
Саморез 4,2x13 .....8 шт.
Паспорт .....1 шт.
Упаковка (гофрокартонная коробка) .....1 шт.

6. Схема сборки:

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x8. Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой полку №2-1 с швеллером №3-1 согласно вида D, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А. Собираем нижнюю крышку, скрепив между собой полку №2-2 с швеллером №3-2 согласно вида Е, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А. Крепим к боковине №1-1 заднюю стенку №4, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно вида В. Крепим верхнюю крышку (дет. 2-1 + 3-1) к боковине №1-1 согласно вида D и к задней стенке №4, затем крепим нижнюю крышку (дет. 2-2 + 3-2) к боковине 1-1и к задней стенке №4, далее крепим полки №2-3, №2-4, №2-5 расположив вырубку вида А с задней стороны. Крепим боковину №1-2 к крышке верхней (дет. 2-1 + 3-1), к крышке нижней (дет. 2-2 + 3-2), к полкам №2-3, №2-4, №2-5 и задней стенке №4 аналогично виду В. Крепим средние швеллера №5 к боковинам отогнув их установив их в пазы (борт швеллера направлен вниз). Установить двери №6.

